

Datový list | Obj. č.: 706-3140/501-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon Quantum; 8 analogových výstupů; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3140/501-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	4	M0+
Brown	2	IN0-	2	M0-
Green	3	IN1+	8	M1+
Yellow	4	IN1-	6	M1-
Grey	5	IN2+	14	M2+
Pink	6	IN2-	12	M2-
Blue	7	IN3+	18	M3+
Red	8	IN3-	16	M3-
Black	9	IN4+	24	M4+
Violet	10	IN4-	22	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	28	M5+
Red-Blue	12	IN5-	26	M5-
White-Green	13	IN6+	34	M6+
Brown-Green	14	IN6-	32	M6-
White-Yellow	15	IN7+	38	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	36	M7-
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon Quantum 140 ACO 130 00

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider 140XTS00200

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	375 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980524
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3140/501-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com