

Datový list | Obj. č.: 706-3140/501-200

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon Quantum; 8 analogových výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3140/501-200>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	4	M0+
Brown	2	IN0-	2	M0-
Green	3	IN1+	8	M1+
Yellow	4	IN1-	6	M1-
Grey	5	IN2+	14	M2+
Pink	6	IN2-	12	M2-
Blue	7	IN3+	18	M3+
Red	8	IN3-	16	M3-
Black	9	IN4+	24	M4+
Violet	10	IN4-	22	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	28	M5+
Red-Blue	12	IN5-	26	M5-
White-Green	13	IN6+	34	M6+
Brown-Green	14	IN6-	32	M6-
White-Yellow	15	IN7+	38	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	36	M7-
White-Grey	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon Quantum 140 ACO 130 00

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider 140XTS00200

Počet pólů 2

40

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		2 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		750 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 9.0		EC000237
ETIM 8.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Sáček
Země původu		FR
GTIN		4055143980432
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-3140/501-200		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com