

[illegible]



Alimentazione:	Multitensione
Tensione di funzionamento:	12 ÷ 250 Vac/dc
Tipo di uscita:	AC/DC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Assorbimento:	< 10mA (AC/DC)
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +60 °C
Grado di protezione:	In funzione del connettore
Materiale custodia:	ABS grigio
Caratteristiche meccaniche:	FTQ 50x50x18
Tipo di connessione:	Connettore H
Peso:	50 g



Codice: FTQ000146 - Descrizione: FTQSP-BE-R-H

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

COLLEGAMENTO CON ATTACCO H



VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

1 = Marrone / $\simeq$
3 = Blu / $\simeq$


ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO



ATTACCO H - CONNETTORE M12

Vista posteriore



Ruotare in senso orario per cambiare l'orientamento del connettore.