



| číslo položky       | A<br>(mm) | B<br>(mm) | tloušťka<br>plechu<br>(mm) | hmotnost<br>(kg/ks) |   |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---|
| <b>OKK 20x25_S</b>  | 25        | 20        | 0,55                       | 0,35                |   |
| <b>OKK 20x25_EO</b> | 25        | 20        | 0,55                       | 0,39                | 🔥 |
| <b>OKK 20x40_S</b>  | 40        | 20        | 0,55                       | 0,45                |   |
| <b>OKK 20x40_EO</b> | 40        | 20        | 0,55                       | 0,50                | 🔥 |
| <b>OKK 40x60_S</b>  | 60        | 40        | 0,55                       | 0,75                |   |
| <b>OKK 40x60_EO</b> | 60        | 40        | 0,55                       | 0,83                | 🔥 |



## popis výrobku:

Kryt slouží jako mechanická ochrana kabelů do chráněných i nechráněných únikových cest.

Upevnění krytu k podkladovému materiálu pomocí příchytky P-OKK a šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.

Elektrická kontinuita mezi jednotlivými kryty musí být dodatečně zajištěna montáží propojovacího lanka PLSK\_XX.

## povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

EO - epoxy-polyesterová prášková barva - obvodový lak RAL 9003

## prodejní množství:

á 1 ks

## klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 30-R

DIN 4102-12 E 30

STN 92 0205 P S 30

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

## skladování:

ČSN EN 60721-3-1


 **UPOZORNĚNÍ**
**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

## recyklační symboly:



OKK