



popis výrobku: ocelová kulatina Ø 6 mm, délka tyče 3 m
určeno pro rozepření krabic mezi stěny bednění při zalévání betonovou směsí
rozepření se provádí mezi protilehlými krabicemi nebo mezi krabicí a podpěrou
tyč je nutné zkrátit na potřebnou délku, výpočet délky je uveden u jednotlivých sestav

materiál: ocel

hmotnost: 220 g

skladování: ČSN EN 60721-3-1

KBP-8_ZA - 1 ks = 3 m

recyklační symboly:



tyč



UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba při instalaci krabic do ocelové armatury dbejte zvýšené opatrnosti, používejte vhodné ochranné prostředky
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození výrobku jej přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaný výrobek žádná rizika pro spotřebitele

Příklad použití při jednostranné montáži

Víčko krabice SB-KP XX se připevní na pevný díl bednění. Tělo SB-KP XX se zamáčkne do již zafixovaného víčka.

Do podpěry SB-P 1 se zasunou čtyři rozpěrné tyče KBP-8 zkrácené na potřebnou tloušťku realizované stěny dle vzorce výpočtu délky rozpěrných tyčí. Sestavená zadní část kompletu se nasune na již připevňovanou sestavu.

Do připravené sestavy se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x).

Systém je možné kompletovat i ze strany podpěry, kterou se začne a připevní se na bednění.

Při požadavku na dvojzásuvku nutno použít krabici SB KP 68-XX.

Krabice umožňují spojení s roztečí 71 a 90 mm.

Výpočet délky rozpěrných tyčí:

délka rozpěrných tyčí (mm) = tloušťka realizované stěny - 45 mm



Příklad použití při oboustranné montáži

Víčko krabice SB-KP XX se připevní na pevný díl bednění. Tělo SB-KP XX se zamáčkne do již zafixovaného víčka.

Kompletně se sestaví protilehlá sestava krabice a zasunou se čtyři rozpěrné tyče zkrácené na potřebnou tloušťku realizované stěny dle vzorce výpočtu délky rozpěrných tyčí. Celá sestava se nasune do již připraveného zafixovaného kompletu.

Do připravených sestav se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x).

Při požadavku na dvojzásuvku se použije krabice SB-KP 68-XX.

Krabice umožňují spojení s roztečí 71 a 90 mm.

Výpočet délky rozpěrných tyčí:

délka rozpěrných tyčí (mm) = tloušťka realizované stěny - 70 mm



Před zalitím betonové směsi je doporučeno vyvázání systému k armovacím výztužím pomocí stahovacích pásek nebo drátu.

Po vyvázání betonové směsi a demontáži bednění se odstraní vylamovací dno víček a provede se konečná elektromontáž uvnitř krabic.

Při dodatečné aplikaci omítky lze použít nastavné rámečky NRB 60/12 a NRB 60/24 pro nastavení výšky (do víčka krabice je možné použít i rámečky NR 5x5, NR 68/6 nebo NR 68/10).