



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Typ produktu nebo součásti	Připojení
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proudů

Doplňěk

Připojení zařízení skříně	Univerzální napájecí blok
Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Instalované zařízení	Compact : pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Easypact : pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka svislá instalace Compact : pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace Compact : pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť svislá instalace
[Ie] jmenovitý pracovní proud	250 A
Počet kusů na sadu	Sada 1
Hmotnost přístroje	0,78 kg

Životní prostředí

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0850 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.