

Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí

CLB 6.92

Primární pas

Kulatý vodič
Šířka transformátoru

60x10 mm
50x30 mm
φ 44 mm
90 mm



izolační napětí 0,72 kV, zkušební napětí 3 kV, 50 - 60 Hz,
 $I_{therm} = 60 \times I_{1n}$, $I_{dyn} = 150 \times I_{1n}$

Rozsah primárních proudů 75 – 1000 A

	CLB 6.92							
	Třída přesnosti 0,5		Třída přesnosti 1		Třída přesnosti 3		Třída přesnosti 0,5S	
Primární proud [A]	Jmen. výkon [VA]	Objednací kód	Jmen. výkon [VA]	Objednací kód	Jmen. výkon [VA]	Objednací kód	Jmen. výkon [VA]	Objednací kód
75	-	-	-	-	1,5	0983	-	-
100	-	-	-	-	2,5	0984	-	-
125	-	-	1,5	0972	5	0985	-	-
150	1,5	0962	2,5	0973	5	0986	-	-
200	2,5	0963	5	0974	7,5	0987	-	-
250	5	0964	7,5	0975	10	0988	-	-
300	7,5	0965	10	0976	15	0989	-	-
400	10	0966	15	0977	15	0990	-	-
500	15	0967	15	0978	15	0991	-	-
600	15	0968	30	0979	30	0992	10	1307
750	30	0969	30	0980	30	0993	-	-
800	30	0970	30	0981	30	0994	-	-
1000	30	0971	30	0982	30	0995	-	-



Jmenovité výkony uvedené v tabulce jsou výkony **maximální**. Je samozřejmě možné dodat transformátor s menším jmenovitým výkonem (pozor, jiný objednací kód).
V tabulce jsou uvedeny transformátory se sekundárním proudem 5 A. Všechny uvedené transformátory můžeme dodat také s převodem na 1 A (pozor, jiný objednací kód).

