

| Artikelnummer | Artikelname |
|---------------|--|
| 202515098 | Elektronischer Transformator: 4 Eingänge/6 Ausgänge, dimmbar, Halogenlampe 0-150W, LED 70W |



Elektronischer Transformator: 4 Eingänge/6 Ausgänge, Halogenlampe: 0-150W, für LED geeignet: 70W, leerlaufsicher, Softstart (Schonung der Leuchtmittel), geräuscharm, Übertemperaturschutz, kurzschlussfest, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Maße: 173x54x33mm, Eingangsspannung 230VAC-50Hz, Ausgangsspannung 11,5VAC-30kHz

| Technische Daten | 202515098 |
|--|-----------|
| Höhe | 33,0 mm |
| Länge | ,2 mm |
| Kurzschlussicher | ja |
| Mit Sekundär-Sicherungsautomat | nein |
| Anzahl der Abgangsstellen (Paare) | 2 |
| Eingangsspannung | 230 230 V |
| Überlastschutz | ja |
| Übertemperaturschutz | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerepezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbe | grau |
| Breite | 54,0 mm |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

| Technische Daten | | 202515098 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|
| Einbau | ja | |
| Ausgangsspannung | 1,0 11,5 V | |
| Leistung | 0 150 W | |
| Sicherheitstrafo | nein | |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | |
| Schutzart (IP) | IP40 | |
| Art des Trafos | elektronischer Trafo | |
| Anschlussart Primaerseite | Schraubanschluss | |
| Anschlussart Sekundaerseite | Schraubanschluss | |
| Kompatibel mit Casambi | nein | |