



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťový odrušovací filtr
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Kompatibilita	
Použití výrobku	Vstupní filtr pro potlačení vf rušení
[In] jmenovitý proud	180 A
Tepelné ztráty	18 W pro ATV21HD55N4 34 W pro ATV21HD75N4 23,1 W pro ATV21HD30M3X 58 W pro ATV61/ATV71 frekvenční měniče
Počet fází v síti	Trojfázové

Doplňěk

Elektrické připojení	Svorka 150 mm² 300 kcmil
Utahovací moment	25 N.m
Zemní svodový proud	140 mA při 400 V 50 Hz 193 mA při 480 V 60 Hz 80 mA při 400 V 50 Hz 86,3 mA při 480 V 60 Hz
Jmenovité napětí sítě	200...240 V 380...500 V
Tolerance	10 %
Hmotnost přístroje	40 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 IP41 (horní díl)
relativní vlhkost	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...65 °C
pracovní nadmořská výška	<= 1000 m bez snížení zatížení (I) <= 1000 m bez snížení zatížení 1000...3000 m se snížením proudu o 1 % na 100 m
odolnost proti vibracím	1,5 mm špička-špička (f = 3...13 Hz) podle IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	15 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
standards	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0640 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	H	J	Ø
320	750	119	280	725	80	9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	J	Ø
12.60	29.53	4.69	11.02	28.54	3.15	0.35

Mounting Recommendations

Mounting the Filter Under the Drive



Mounting the Filter Next to the Drive

