

Koncový spínač FL502

Objednací kód: PZ-FL502

Šířka senzoru (mm): **56**
Výška senzoru (mm): **109**
Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 24 V (A): **6**
Jmenovitý provozní proud Ie u AC-15, 230 V (A): **6**
Jmenovitá provozní proud Ie DC-13, 125 V (A): **1.1**
Spínací funkce: **Mžikový spínač**
Elektronický výstup: **Ne**
Počet spínacích kontaktů: **1**
Typ pouzdra: **Kvádr**
Povrchová úprava pouzdra: **Eloxovaný**
S indikací stavu: **Ne**
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):
Délka senzoru (mm): **33**
Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 125 V (A): **6**
Jmenovitý provozní proud Ie DC-13, 24 V (A): **6**
Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**
Blokování spínací funkce: **Ne**
Nucené rozepnutí: **Ano**
Počet přepínacích kontaktů:
Materiál pouzdra: **Hliník**
Provedení ovládacího prvku: **Páka s kladičkou**
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**
Stupeň krytí (IP): **IP67**



Příslušenství