

Datový list | Obj. č.: 706-2400/401-1500

Systémový kabel; Pro Siemens S7-400; 8 analogových vstupů; Délka 15 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2400/401-1500>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	6	M0+
Brown	2	IN0-	7	M0-
Green	3	IN1+	11	M1+
Yellow	4	IN1-	12	M1-
Grey	5	IN2+	16	M2+
Pink	6	IN2-	17	M2-
Blue	7	IN3+	21	M3+
Red	8	IN3-	22	M3-
Black	9	IN4+	26	M4+
Violet	10	IN4-	29	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	33	M5+
Red-Blue	12	IN5-	34	M5-
White-Green	13	IN6+	38	M6+
Brown-Green	14	IN6-	39	M6-
White-Yellow	15	IN7+	43	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	44	M7-
White-Grey	17	-	4	L+
Grey-Brown	18	-	48	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	2	26	Mang
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-400

6ES7 431-1KF10-0AB0

6ES7 431-1KF20-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-492-1BL00-0AA0

Počet pólů 2

48

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	15 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	2809 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4066966277845
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2400/401-1500	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com