

Datový list | Obj. č.: 706-3340/504-300

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 8 analogových výstupů, proud;

Délka 3 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/504-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	NO2/20	3	ID
Brown	2	NO2/21	4	Com0
Green	3	NO2/22	5	I1
Yellow	4	NO2/23	6	Com1
Grey	5	NO2/24	7	I2
Pink	6	NO2/25	8	Com2
Blue	7	NO2/26	9	I3
Red	8	NO2/27	10	Com3
Black	9	NO2/28	11	I4
Violet	10	NO2/29	12	Com4
Grey-Pink	11	NO2/30	13	I5
Red-Blue	12	NO2/31	14	Com5
White-Green	13	NO2/32	15	I6
Brown-Green	14	NO2/33	16	Com6
White-Yellow	15	NO2/34	17	I7
Yellow-Brown	16	NO2/35	18	Com7
White-Gray	17	+24V	NC	NC
Grey-Brown	18	0V	NC	NC
White-Pink	19	+24V	NC	NC
Pink-Brown	20	0V	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	1	NC	NC
White-Black	25	2	NC	NC
Shield			Connected to Sub-D	

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový výstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX AMO 0802

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider BMXFTB2020

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	360 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143432474
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/504-300	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com