

Datový list | Obj. č.: 706-2500/400-300

Systémový kabel; Pro Siemens S7-1500; 8 analogových vstupů, proud; Délka 3 m;
Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/400-300>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 pins Sub-D connector		48 pins D-sub connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2	0V
Brown	2	IN0-	4	0V
Green	3	IN1+	6	0V
Yellow	4	IN1-	8	0V
Grey	5	IN2+	10	0V
Pink	6	IN2-	12	0V
Blue	7	IN3+	14	0V
Red	8	IN3-	16	0V
Black	9	IN4+	22	0V
Violet	10	IN4-	24	0V
Grey-Pink	11	IN5+	26	0V
Red-Blue	12	IN5-	28	0V
White-Green	13	IN6+	30	0V
Brown-Green	14	IN6-	32	0V
White-Yellow	15	IN7+	34	0V
Yellow-Brown	16	IN7-	36	0V
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-24V	44	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	18	Mono
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× analogový vstup; proud

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 531-7KF00-0AB0
6ES7 531-7NF00-0AB0
6ES7 531-7NF10-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0

Počet pólů 2

48

Typ připojení 2

Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	1,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	FR
GTIN	4050821893400
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2500/400-300	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com