

Datový list | Obj. č.: 706-3340/301-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 16 binárních vstupů nebo výstupů;

Délka 1 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/301-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT0.0	1	0
Brown	2	IN/OUT0.1	2	1
Green	3	IN/OUT0.2	3	2
Yellow	4	IN/OUT0.3	4	3
Grey	5	IN/OUT0.4	5	4
Pink	6	IN/OUT0.5	6	5
Blue	7	IN/OUT0.6	7	6
Red	8	IN/OUT0.7	8	7
Black	9	IN/OUT1.0	9	8
Violet	10	IN/OUT1.1	10	9
Grey-Pink	11	IN/OUT1.2	11	10
Red-Blue	12	IN/OUT1.3	12	11
White-Green	13	IN/OUT1.4	13	12
Brown-Green	14	IN/OUT1.5	14	13
White-Yellow	15	IN/OUT1.6	15	14
Yellow-Brown	16	IN/OUT1.7	16	15
White-Grey	17	+24V	18	+
Grey-Brown	18	0V	17	-
White-Pink	19	+24V	20	+
Pink-Brown	20	0V	19	-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

16× binární vstup nebo výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX DDI 1602

BMX DDO 1602

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	20
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Schneider BMXFTB2020
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Fyzické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	165 g

Požadavky na prostředí

Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Obchodní údaje

ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143504652
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
------------------------	------------------------

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 706-3340/301-100





Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com