

Datový list | Obj. č.: 706-4756/202-100

Systémový kabel; Pro Rockwell Control Logix; 8 binárních výstupů pro vyšší napětí, var. 1; Délka 1 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/202-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Connector WAGO 231 (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	1	OUT0
Brown	2	OUT0.1	3	OUT1
Green	3	OUT0.2	5	OUT2
Yellow	4	OUT0.3	7	OUT3
Grey	5	OUT0.4	11	OUT4
Pink	6	OUT0.5	13	OUT5
Blue	7	OUT0.6	15	OUT6
Red	8	OUT0.7	17	OUT7
Black	9	+L	2+12	DC(+)
Violet	10	-N	10+20	RTN OUT
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc

Poznámky

Upozornění

Při souběžném používání méně než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 2 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L. Při souběžném používání víc než 3 kanálů činí maximální proud na vodič 0,75 A a až 5 A (okolní teplota 30 °C) nebo 3,5 A (okolní teplota 50 °C) na kontaktech N/L.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

8× binární výstup; pro vyšší napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 250 V

Proud na každém vodiči (max.)

0,75 A

Kompatibilita

Rockwell

Rockwell Control Logix

1756 – OC8

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Řada WAGO 231

Počet pólů 1

10

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,34 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Allen Bradley 1756-TBSH

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	227 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143982900
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-4756/202-100	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com