

Datový list | Obj. č.: 706-2300/104-300
Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 2× 12 binárních vstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/104-300>



Ilustrační fotografie

Data wiring Data to S7-300 at rack position 1 (Siemens S7-300)	20 pins for connector		40 pins for connector	
	Pin	Wiring	Pin	Wiring
Signal	1	0,34	1	0,34
Signal	2	0,34	2	0,34
Signal	3	0,34	3	0,34
Signal	4	0,34	4	0,34
Signal	5	0,34	5	0,34
Signal	6	0,34	6	0,34
Signal	7	0,34	7	0,34
Signal	8	0,34	8	0,34
Signal	9	0,34	9	0,34
Signal	10	0,34	10	0,34
Signal	11	0,34	11	0,34
Signal	12	0,34	12	0,34
Signal	13	0,34	13	0,34
Signal	14	0,34	14	0,34
Signal	15	0,34	15	0,34
Signal	16	0,34	16	0,34
Signal	17	0,34	17	0,34
Signal	18	0,34	18	0,34
Signal	19	0,34	19	0,34
Signal	20	0,34	20	0,34

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	2× 12 binárních vstupů
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 326-1BK01-0AB0

Údaje o připojení

Typ kabelu	LiYY
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100

Připojení 1	
Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 1	20
Typ připojení 1	Systém
Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	20
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Počet pólů 3	40
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje		
Délka kabelu		3 m

Údaje o materiálu		
Požární zatížení		0 MJ
Hmotnost		1,1 g

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)		-20 ... +50 °C

Obchodní údaje		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 ks
Druh balení		Box
Země původu		FR
GTIN		4055143037952
Číslo celního tarifu		85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance		
706-2300/104-300		

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com