

Datový list | Obj. č.: 706-3340/501-100

Systémový kabel; Pro Schneider Modicon M340; 6 analogových vstupů nebo výstupů (napětí); Délka 1 m; Průřez vodiče 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/501-100>



Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	1	IN0+
Brown	2	IN0-	5	IN0-
Green	3	IN1+	6	IN1+
Yellow	4	IN1-	8	IN1-
Grey	5	IN2+	9	IN2+
Pink	6	IN2-	11	IN2-
Blue	7	IN3+	12	IN3+
Red	8	IN3-	14	IN3-
Black	9	OUT4+	17	OUT4+
Violet	10	OUT4-	18	OUT4-
Grey-Pink	11	OUT5+	19	OUT5+
Red-Blue	12	OUT5-	20	OUT5-
White-Green	13	NC	NC	NC
Brown-Green	14	NC	NC	NC
White-Yellow	15	NC	NC	NC
Yellow-Brown	16	NC	NC	NC
White-Gray	17	NC	NC	NC
Grey-Brown	18	NC	NC	NC
White-Pink	19	NC	NC	NC
Pink-Brown	20	NC	NC	NC
White-Blue	21	NC	NC	NC
Brown-Blue	22	NC	NC	NC
White-Red	23	NC	NC	NC
Brown-Red	24	NC	NC	NC
White-Black	25	NC	NC	NC
Shield		Connected to Sub-D		

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 1 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

6× analogový vstup nebo výstup; napětí

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

2 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider Modicon M340

BMX AMM 0600

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYCY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor D-Sub (zásuvka)

Počet pólů 1

25

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,25 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Schneider BMXAMM0600

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	1 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	244 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	FR
GTIN	4055143980647
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3340/501-100	

Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com