

Artikelnummer	Artikelname
864105015	Blue-control Schaltaktor, 1-Kanal, 5-Draht, zur Freischaltung der Kopp E-Ladestation

Blue-control Schaltaktor, 1-Kanal, 5-Draht, mit Gehäuse zur Freischaltung der Kopp E-Ladestation, Bluetooth 5 Mesh-Technologie, 230V~, 50Hz, 3600W, 2, 4GHz, Schutzart IP20



Technische Daten	864105015
Verwendung	sonstige
Stromversorgung	230 V AC
Höhe	26,0 mm
Tiefe	48,0 mm
Anzahl der Relais	1
Geeignet für Schalter	ja
Geeignet für Pulsdrücker	nein
Geeignet für Dimmer	nein
Geeignet für Rollladenschalter	nein
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	nein
Geeignet für Jalousieschalter	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Beschriftungsfeld	nein
Transparent	nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung	nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Montageart	sonstige
Farbe	blau
Breite	49,0 mm
Ausführung	elektronisch
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Rollingcode-System	nein
Anzahl der Befehle	∞
Funkfrequenz	2400
Im Gehäuse	ja
Im Röhrensockelgehäuse	nein
Als Modul/Platine	nein
Tast-Betrieb	nein
Schalt-Betrieb	ja

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		864105015
Mit Funkhandsender	nein	
Mit Funkcodiergerät	nein	
Mit Funktaster	nein	
Codelänge (Bit)	128	
Kontrollfenster/Lichtauslass	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	5005	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit austauschbarer Linse/Symbol	nein	
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	
Modulation	UKW (FM)	
Aufdruck / Kennzeichnung	diverse Symbole	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	