

Artikelnummer	Artikelname
864004028	Blue-control Schaltaktor, Serienschalter 2-Kanal, 4-Draht, mit Bluetooth Mesh-Technologie

Blue-control Schaltaktor, Serienschalter 2-Kanal, 4-Draht, mit Bluetooth Mesh-Technologie, 230V~, 50Hz, 2x 1800W, 2,4GHz, Schutzart IP20



Technische Daten	864004028
Verwendung	Radio
Stromversorgung	230 V AC
Höhe	26,0 mm
Tiefe	48,0 mm
Anzahl der Relais	2
Geeignet für Schalter	ja
Geeignet für Pulsdrücker	nein
Geeignet für Dimmer	nein
Geeignet für Rollladenschalter	nein
Werkstoff	Polyamid (PA)
Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	nein
Geeignet für Jalousieschalter	nein
Schlagfestigkeit	IK00
Mit Beschriftungsfeld	nein
Transparent	nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung	nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Montageart	Unterputz
Farbe	blau
Breite	49,0 mm
Ausführung	elektronisch
Halogenfrei	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt
Rollingcode-System	nein
Anzahl der Befehle	∞
Funkfrequenz	2400
Im Gehäuse	ja
Im Röhrensockelgehäuse	nein
Als Modul/Platine	nein
Tast-Betrieb	ja
Schalt-Betrieb	ja

Technische Daten		864004028
Mit Funkhandsender	nein	
Mit Funkcodiergerät	nein	
Mit Funktaster	nein	
Codelänge (Bit)	128	
Kontrollfenster/Lichtauslass	nein	
RAL-Nummer (ähnlich)	5005	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Schutzart (IP)	IP20	
Mit austauschbarer Linse/Symbol	nein	
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	
Modulation	UKW (FM)	
Aufdruck / Kennzeichnung	diverse Symbole	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Antibakterielle Behandlung	nein	