

Artikelnummer	Artikelname
842800187	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3-35W

Dimmer Sockel mit Druck-Wechselschalter für dimmbare 230V LEDs von min. 3 bis max. 35W . Auch für Glüh-, 230V Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konv. Trafo von min. 7 bis max. 110W/VA geeignet



Technische Daten		842800187
Anschlussart	Schraubklemme	
Frequenz	50 50 Hz	
Werkstoff	Kunststoff	
Befestigungsart	Klemm-/Schraubbefestigung	
Schlagfestigkeit	IK00	
Nennspannung	230,00 230,00 V	
Transparent	nein	
Dimmung Phasenabschnitt	nein	
Dimmung Phasenanschnitt	ja	
Nennleistung induktive Last	7 110 VA	
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein	
Kompatibel mit Google Assistant	nein	
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein	
Max. Schaltleistung LED	35 W	
Montageart	Unterputz	
Zusammenstellung	Basiselement	
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf	
Halogenfrei	ja	
Oberflächenschutz	unbehandelt	
Nebenstelleneingang	nein	
Seriendimmer	nein	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein	
Verwendbar mit Funktaste	nein	
Verwendbar mit IR-Taste	nein	
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein	
Verwendbar mit Taste	nein	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
App-Steuerung über Bluetooth	nein	
Lastart	induktive Last	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Min. Helligkeit steuerbar	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 08.02.2024