

VZ1L004M010

síťová tlumivka - 10 mH - 4 A - 1 fáze - 17 W - pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Kompatibilita	ATV312H018M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV312H037M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV31C018M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV31C037M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV32H018M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič ATV32H037M2 - síťová tlumivka - 1 na měnič Frekvenční měnič ATV320 motor : 0,18 kW 200...240 V - jednofázové - síťová tlumivka - 1 na měnič Frekvenční měnič ATV320 motor : 0,37 kW 200...240 V - jednofázové - síťová tlumivka - 1 na měnič
Počet fází v síti	Jednofázové
Kompatibilní řada	Altivar 312 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	10 mH
[In] jmenovitý proud	4 A
Tepelné ztráty	17 W

Doplňěk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zátížení	5 %
Hmotnost přístroje	0,63 kg
Šířka	60 mm
Výška	100 mm
Hloubka	80 mm


Životní prostředí

standarty	EN 50178 IEC 60076 (s HD398) VDE 0160 úroveň 1
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP20 (svorkovnice)

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions




Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
60	100	80	50	44	4

Dimensions in in.

2.36	3.94	3.15	1.97	1.73	0.16
------	------	------	------	------	------

Recommended Schema



- (1) Line Choke
- (2) Drive