

DF2GA1201

pojistka nožová - aM vel.0 - 200A - 500V - bez signalizace



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Řada výrobků | DF |
| Typ produktu nebo součásti | Pojistky |
| Označení přístroje | Nožová pojistka |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 500 V AC |
| Velikost pojistky | NH0 |
| Typ pojistky | DIN |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|---------|
| [In] jmenovitý proud | 200 A |
| Charakteristika pojistky | AM |
| Počet kusů na sadu | Sada 3 |
| Hmotnost přístroje | 0,23 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0848 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.