



## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	18 A
-----------------	------

#### Approvals Ex

Jmenovitý proud (Ex e II)	13.5 A
---------------------------	--------

#### Geometrické údaje

Šířka	29 mm / 1.142 inch
Hloubka	2,5 mm / 0.098 inch

#### Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.03 MJ
Hmotnost	2.124 g

#### Obchodní údaje

Druh balení	BOX
-------------	-----

Country of origin	DE
GTIN	4044918508643
Customs Tariff No.	85366990990

## Ke stažení Documentation

### Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 870-436	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

### CAE data

WSCAD Universe 870-436	Stáhnout
------------------------	----------

## Handling Instructions



Commoning with push-in type jumper bars:

Two parallel jumper slots are accommodated in one terminal block.

Push jumper bars down firmly until fully inserted. When using multipole bars, push alternately on the right and then left side, until installed.

Push-in type jumper bars 1 – 3 – 5 – 7 or  
1 – – 4 – – 7

Změny vyhrazeny.

upon request

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.