

Artikelnummer	Artikelname
202570095	Elektronischer Transformator: 2 Eingänge/2 Ausgänge, dimmbar, Halogenlampe: 0-70W, LED: 30W



Elektronischer Transformator: 4 Eingänge/6 Ausgänge, Halogenlampe: 0-70W, für LED geeignet: 30W, leerlaufsicher, Softstart (Schonung der Leuchtmittel), geräuscharm, Übertemperaturschutz, kurzschlussfest, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Maße: 118x36,5x35mm, Eingangsspannung 230VAC-50Hz, Ausgangsspannung 11,5VAC-30kHz

Technische Daten	202570095
Höhe	29,5 mm
Länge	,1 mm
Kurzschlussicher	ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat	nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare)	1
Eingangsspannung	230 230 V
Überlastschutz	ja
Übertemperaturschutz	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerepezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DSI	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbe	grau
Breite	36,5 mm

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 07.02.2024

Technische Daten		202570095
Einbau	ja	
Ausgangsspannung	1,0 11,5 V	
Leistung	0 70 W	
Sicherheitstrafo	nein	
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	
Schutzart (IP)	IP40	
Art des Trafos	elektronischer Trafo	
Anschlussart Primaerseite	Schraubanschluss	
Anschlussart Sekundaerseite	Schraubanschluss	
Kompatibel mit Casambi	nein	