

## Koncový spínač FD525

Objednací kód: PZ-FD525

Šířka senzoru (mm): **40**  
Výška senzoru (mm): **189,5**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **6**  
Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 125 V (A): **1.1**  
Spínací funkce: **Mžikový spínač**  
Elektronický výstup: **Ne**  
Počet spínacích kontaktů: **1**  
Typ pouzdra: **Kvadr**  
Povrchová úprava pouzdra: **Eloxovaný**  
S indikací stavu: **Ne**  
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):  
Délka senzoru (mm): **39**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 24 V (A): **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**  
Blokování spínací funkce: **Ne**  
Nucené rozepnutí: **Ne**  
Počet přepínacích kontaktů:  
Materiál pouzdra: **Hliník**  
Provedení ovládacího prvku: **Pružná tyč**  
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**  
Stupeň krytí (IP): **IP67**



---

### Příslušenství